



## JA-112E-WH Czytnik RFID BUS

Urządzenie daje możliwość sterowania i kontroli systemu alarmowego poprzez pastylki zbliżeniowe. Wyposażone jest w pojedynczy panel modułowego sterowania JA-192E. Zależnie od potrzeb, liczbę paneli można rozszerzyć do 20.

o [Declaration of conformity - JA-112E-WH \(PDF 771,21 kB\)](#)

### Opis

Obsługa poszczególnych stref lub urządzeń pracujących w systemie polega na wciśnięciu przycisku panelu oraz autoryzacji pastylką. Urządzenie jest adresowalne i zajmuje jeden adres w systemie.

### Specyfikacja techniczna

<b>Zasilanie:</b>	z magistrali BUS systemu 12 V (9 - 15 V)
<b>Pobór prądu przy utracie AC:</b>	10 mA
<b>Pobór prądu w trakcie uśpienia:</b>	do 15 mA
<b>Częstotliwość dla RFID:</b>	125 kHz
<b>Wymiary:</b>	102 × 76 × 33 mm
<b>Klasa środowiskowa zgodna z EN 50131-1, EN 50131-3:</b>	II, wewnątrz
<b>Temperatura pracy:</b>	-10 °C do +40 °C
<b>Stopień ochrony</b>	2, zgodnie z normami EN 50131-1, 50131-3