

BCS-U-SIP6831SR30

- Kamera IP obrotowa 8Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 6.5~202mm
- Zoom optyczny 31x
- IR 300m
- Alarm 8/2, audio 1/1
- Obudowa IP66, IK10



Indeks: 12038
GTIN13/EAN13: 5904890712034

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/3872-bcs-u-sip6831sr30-5904890712034.html>



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-U-SIP6831SR30
Linia produktowa	BCS ULTRA
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	6.5~202 mm
Apertura	F 1.55~4.8

Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	31x
Kąt widzenia	H:63°~2.4° V:37.6°~1.3° D:70.3°~2.7°
Czułość kamery	0.1Lux(F1.55) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/30~1/10000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Stabilizacja Obrazu	Electronic (EIS)
Obrót obrazu	Mirror, Flip
Ilość strumieni	4
Rozdzielczości	3840x2160 / 1920x1080 / 1280x720 / 640x360
Strumień główny	3840x2160@30fps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	300m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
Wejście alarmowe	8
Wyjście alarmowe	2
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF
Protokoły	IPv4, IPv6, RTP, RTSP, TCP, HTTP, UDP, HTTPS, FTP, SNMP, SMTP, uPNP, SNMPv2
Rodzaj zasilania	24VAC / PoE(802.3bt)
Pobór mocy	max 65.8W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
IK10	Tak
Wbudowana grzałka	Tak
Warunki pracy	-40°C~+55°C max 95% RH
Wymiary	Ø242mm×401.8mm
Waga	7.4 kg
Prędkość PAN	0.02°/s~240°/s(240°/s preset)
Prędkość TILT	0.02°/s~240°/s(240°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-10°~90° auto-flip
Funkcje automatyki	256 presetów

Aksesoria




BCS-U-WSDA




BCS-U-CPA390



BCS-U-CPA168



BCS-U-ESDA



BCS-U-PSDA